



**Der Einstieg in das Radio der Zukunft!** Mit dem Digitalradioempfänger Dual DAB 81, der sich vor allem durch herausragende Empfangseigenschaften auszeichnet, können Sie im Netz- und Batteriebetrieb sowohl digitale (DAB+) als auch analoge Radiosender (UKW) empfangen. Nachdem das Gerät im automatischen Suchlauf alle verfügbaren Digitalradiosender erkannt und gespeichert hat, können Sie auf den Programmplätzen im Modus DAB bzw. UKW je 10 Sender als Favoriten ablegen.

### Eigenschaften:

- DAB(+) Radio zum Empfang von digitalen Radiosendern
- PLL-RDS-UKW Tuner zum Empfang von analogen Radiosendern
- Teleskopstabantenne
- Automatischer Sendersuchlauf
- je 10-fache Senderspeicherung für UKW und DAB(+)
- inkl. auswechselbaren Silikonringen
- elektronischer Lautstärkeregler
- LC-Display (beleuchtet)
- Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke)
- Netz- und Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Mignon)



**Abmessungen Gerät:**

157 x 98 x 51 mm (B x H x T)

**Gewicht:** ca. 350 g

**Spannungsversorgung:**

100 – 240 V Wechselstrom,

50/60 Hz, 0,3 A

Netzteil: Ausgang: 6 V DC 0,5 A

**Batterien:**

DC 6 V, 4 x 1,5 V AA

**typische Batterielaufzeit:**

bis zu 8 Stunden bei halber Lautstärke

**Leistungsaufnahme Standby:**

< 1 W

**Ausgangsleistung:**

1 Watt RMS

**Umgebungsbedingungen:**

+5 °C bis +35 °C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

**Digital-/UKW-Radio-Empfangsfrequenzen:**

UKW 87,5 – 108 MHz

DAB 174 – 240 MHz

**Antenne:**

DAB/UKW-Teleskopstabantenne

**Anschlüsse:**

Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke)

**Farbvarianten:**

Weiß mit farbigen Silikonringen und Silikoncover

**EAN:** 4260136673905

