



DAB(+)/ UKW Stereo Radiowecker mit zwei Weckzeiten und Snoozefunktion.

Dieser schicke DAB(+) Digitalradiowecker der Marke Dual bietet neben dem Empfang von UKW Radiosendern auch die Möglichkeit digitale Radiosender über DAB(+) zu empfangen. Die DAB(+) Radiosender werden über einen automatischen Sendersuchlauf gefunden. Außerdem können je 10 analoge sowie digitale Radiosender als Favorit abgespeichert werden. Das große und beleuchtete Display ermöglicht stets eine angenehme Bedienung der einzelnen Menüpunkte und zeigt Ihnen übersichtlich die Uhrzeit bzw. das Datum sowie Informationen zum aktuellen Programm an. Sollte die Helligkeit des Displays zu intensiv sein, kann diese über die Dimmfunktion individuell eingestellt werden.

Eigenschaften:

- Uhr- und Datumsanzeige
- Dimmfunktion
- DAB(+) Radio zum Empfang von digitalen Radiosendern
- PLL-UKW-Tuner für den Empfang von Analogradiosendern
- DAB-/UKW-Wurfantenne
- zwei integrierte Lautsprecher für Stereoklang



Abmessungen Gerät:

145 mm x 103 mm x 60 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht: ca. 400 g

Spannungsversorgung:

100 – 240V, Wechselstrom

50/60 Hz, 0,15 A

6V DC, 500 mA

Batterien (Pufferbatterien zur Speicherung von Uhr- und Weckzeit):

2 x 1,5 V AAA Mignon LR6

Leistungsaufnahme Standby:

< 1 W

Ausgangsleistung:

2 x 0,5 W

Umgebungsbedingungen:

+5 °C bis +35 °C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Digital-/UKW-Radio-Empfangsfrequenzen:

UKW 87,5 – 108 MHz

DAB 174 – 240 MHz

Antenne:

DAB/UKW-Wurfantenne

Anschlüsse:

Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke)

Farbvarianten:

Schwarz

EAN: 4260136673912

