



**Nachrüsten leicht gemacht!** Mit diesem Adapter der Marke Dual können Sie Ihre bestehende Stereoanlage oder Ihr Heimkinosystem um die Funktion „Internetradio“ erweitern. Sie benötigen lediglich ein bestehendes Gerät mit Audio-Eingang und schon können Sie mit Hilfe des Adapters bis zu 10.000 Radiosender per WLAN empfangen. Um Ihr stationäres Gerät um diese Funktion zu erweitern, muss der kompakte Adapter nur mit Ihrem WLAN-Netzwerk und mit Ihrer Anlage verbunden werden. Auf dem LC-Display erhalten Sie alle Informationen zu Ihrem ausgewählten Radiosender oder auch dem weltweiten Wetter. Über die Favoritenliste können Sie 250 Ihrer Lieblingssender einspeichern. Der Adapter verfügt zudem über eine Uhrzeitanzeige sowie eine Alarm-, Timer- und Sleep-Funktion.

### Eigenschaften:

- Adapter zur Erweiterung der bestehenden Anlage um Internetradio-Funktion
- Integrierte WiFi-Antenne
- Empfang von ca. 10.000 Sendern via WLAN
- Audiostreaming (UPnP) von auf dem PC gespeicherter Musik
- MediaU Webportal für eigene Wiedergabelisten
- Audio-Ausgang mit Adapterkabel (im Lieferumfang enthalten)
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
- Weckfunktion (Sleep/Snooze) sowie Zeit- und Datumsanzeige
- LC-Display mit Dimmfunktion
- Steuerung via Fernbedienung



Abmessungen Gerät:

135 mm x 90 mm x 40 mm

Gewicht: ca. 0,2 kg (ohne Netzteil)

Stromversorgung:

100 – 240 V, Wechselstrom

50/60 Hz

Steckernetzteil (Ausgang):

DC 9 V, 1 A

Leistungsaufnahme Standby:

< 1 Watt

WLAN:

IEEE 802.11b und IEEE 802.11g

WLAN-Verschlüsselung:

WEP, WPA, WPA2

Display:

Dot-Matrix 60 x 29 mm,

128 x 64 Pixel

Umgebungsbedingungen:

+5°C bis +35°C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Senderspeicherung:

250 Preset Stationen

Batterie Fernbedienung:

2 x AAA, 1,5 V, Micro

Anschlussmöglichkeiten:

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Lineout-Anschluss (3,5 mm Klinke)

EAN: 4260136670263

