

ERF 5

Portables Stereo DAB+/UKW Radio



Portables Stereo DAB+ / UKW Radio mit integriertem Akku. Dieses schicke DAB(+) Radio bietet neben dem Empfang von UKW Radiosendern auch die Möglichkeit digitale Radiosender zu empfangen. Somit genießen Sie Ihr Radioprogramm in bester digitaler Qualität und sind für den neuen Standard bestens gerüstet. Auf dem blau beleuchteten LC-Display wird u.a. die aktuelle Uhrzeit sowie das Datum angezeigt. Das ERF 5 findet durch den automatischen Sendersuchlauf alle in Ihrer Region verfügbaren digitalen Radiosender. Das Gerät bietet Ihnen jeweils 10 Senderspeicherplätze für Digital- und UKW-Radiosender. Durch die kompakte Größe des Radios sowie die Möglichkeit des Batterie- oder Akkubetriebs ist dieses Gerät vielseitig einsetzbar. Das ERF 5 verfügt zudem über eine gelbe Festspeichertaste, wodurch Sie direkt zu Ihrem Lieblingssender ERF gelangen.

Eigenschaften:

- DAB(+) Tuner für Empfang von Digitalradiosendern
- UKW-Tuner für Empfang von Analogradiosendern
- Eine Festspeichertaste für den Sender ERF
- Weitere 9 Senderspeicher für UKW und DAB(+)
- Gelbe Festspeichertaste für den Sender ERF
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
- Zwei eingebaute Lautsprecher für Stereoklang
- Netz-, Batterie und Akku-Betrieb möglich (Akku enthalten)
- Teleskopstabantenne



ERF 5

Technische Daten

Abmessungen Gerät:

220 mm x 105 mm x 60 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht: ca. 670 g

Spannungsversorgung:

100 – 240V, Wechselstrom

50/60 Hz, 0,65 A

7.5 V, 1500 mA

Batterien:

DC 6 V, 4 x 1,5 V AA

Akkupack:

Ni-MH, 4,8 V, 1800 mAh

Laufzeit ca. 10 Std. bei 50%

Lautstärke

Leistungsaufnahme Standby:

< 1 W

Ausgangsleistung:

2 x 1,2 Watt Sinus

Umgebungsbedingungen:

+5 °C bis +35 °C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Digital-/UKW-Radio-Empfangsfrequenzen:

UKW 87,5 – 108 MHz

DAB 174 – 240 MHz

Antenne:

DAB/UKW-Teleskopstabantenne

Anschlüsse:

Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke)

Farbvarianten:

Weiß

EAN: 4260136674343

