



KOPFHÖRER  
ANSCHLUSS



BATTERIE  
BETRIEB

**Musikvergnügen garantiert!** Mit diesem Radiogerät können Sie nicht nur UKW-Sender empfangen, Sie haben zudem eine Auswahl von mehr als 10.000 Internetradiosendern und Podcasts zur Verfügung (Verbindung per WLAN). Das beleuchtete Display liefert dabei alle wichtigen Informationen wie z.B. die Uhrzeit, den abgespielten Titel oder die Internetradio-Senderliste. Senderlisten können bequem über ein Webportal am PC/MAC angelegt und gepflegt werden. Die Synchronisierung mit dem Gerät erfolgt dabei automatisch. Über die UPnP Streamingfunktion können Sie Ihre Lieblingslieder auch vom PC oder NAS auf das Radio streamen und wiedergeben lassen. Durch den Netz- und Batteriebetrieb lässt sich das Radiogerät auch im Freien nutzen. Mechanische Bedienelemente wie der Ein-/Ausschalter und der Lautstärkereger erleichtern dabei die Bedienung.

### Eigenschaften:

- Internetradio via WLAN zum Empfang von mehr als 10.000 Internetradiosendern
- PLL-RDS-UKW Radio zum Empfang von Analogradiosendern
- Automatische Netzwerksuche
- 10 Senderspeicherplätze (Internet und UKW)
- Audiostreamingfunktion über UPnP
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
- Netz- und Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V, AA)
- beleuchtetes Dot-Matrix LC-Display
- ausklappbare Stütze auf der Rückseite



Abmessungen Gerät:  
202 mm x 114 mm x 52 mm

Gewicht: ca. 526 g

Spannungsversorgung:  
110 – 240V, Wechselstrom  
50/60 Hz

Steckernetzteil (Ausgang):  
6V DC, 500 mA

Batterien:  
4 x 1,5 V AA Mignon LR6

Leistungsaufnahme Standby:  
< 1 W

WLAN:  
IEEE 802.11a/b/g/n

WLAN Verschlüsselung:  
WEP, WPA, WPA2

Ausgangsleistung:  
1 W RMS

Umgebungsbedingungen:  
+5°C bis +35°C  
5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

UKW-Empfangsfrequenz:  
UKW 87,5 – 108 MHz

Antenne:  
UKW-Teleskopantenne

Anschlüsse:  
Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke)

Farbvarianten:  
Schwarz

EAN: 4260136673264

